








Multi-Charger 6




Multi-Charger 6 er en enhet for lading av Kemppei PFU 210e filter-enhetsbatterier. Opptil 6 batterier kan lades samtidig med laderen. Batteriene kan være enten SD- eller HD-batterier.

1. Koble strømforsyningskabelen (1) til kontakten på baksiden av laderen. Bruk kun strømforsyningen som følger med i pakken.
2. Koble strømledningen til kontakten (2) i strømforsyningen.
3. Koble strømledningen til strømmettet.
4. Sett de oppladbare batteriene inn i ladesporene. Låsemekanismen på batteriet låser batteriet inn i sporet. Enheten vil automatisk begynne å lade batteriet.
5. For å fjerne et oppladet batteri, trykk på batteriutløserknappen mens du trekker batteriet ut av laderen.

Betjeningssikkerhet

-  Merk: Bruk kun innendørs.
-  Merk: Enheten kan henges på veggen ved å bruke nøkkelhullene på bunnplaten.
-  Advarsel: Ikke lad noen annen type batteri eller skadet batteri.
-  Advarsel: Ikke bruk dem hvis kablene er skadet.
-  Advarsel: Vær forsiktig så du ikke slipper fremmedlegemer eller væsker inn i enheten.
-  Advarsel: Ikke la laderen være uten tilsyn når den er koblet til strømmnett, eller lader batterier.
-  Advarsler: Bruk alltid laderen med forsiktighet og les instruksjonene nøye. Ved feil bruk kan laderen forårsake alvorlig skade.



Den røde LED-en lyser – Batteriet lades.



Den grønne LED-en lyser – Batteriet er ladet. Hvis batteriet er satt inn i enheten og ingen av lysdiodene lyser, kan batteriet være for kaldt. Ladingen starter når batteritemperaturen overstiger 0°C.



Avhending av apparatet

Ikke kast elektrisk utstyr som normalt søppel! I samsvar med europeisk direktiv 2002/96 / EF om elektrisk og elektronisk avfall, og implementering av det i samsvar med nasjonal lovgivning, må elektrisk utstyr som har nådd slutten av dets levetid, samles separat og føres til et passende, miljøansvarlig gjenvinningsanlegg.

Eieren av utstyret er forpliktet til å levere kasserte enheter til en regional innsamlingsstasjon i henhold til anvisninger fra lokale myndigheter eller en Kemppei-representant. Ved å overholde dette europeiske direktivet vil du gjøre noe for miljøet og menneskelig helse.

Inkludert i pakken

1 stykk	Ladestasjon
1 stykk	Strømtilførsel
1 stykk	Strømledning
1 stykk	Bruksanvisningen

Tekniske spesifikasjoner

Inngangsspenning	24 V DC, 12 A DC
Utgangsspenning	12 V - 16.6 V
Ladestrøm	6 x 2,0 A
Overstrømsbeskyttelse	3,6 A / laderspor
Ladekraft	6 x 32 W
Vekt (lader)	2.5 kg
Vekt (strømforsyning)	1.4 kg
Mål	500 x 350 x 73 mm
Type pistolkobling (1)	XT 60 H - F.G.

Bestillingsnumre

P0730	Multi-Charger 6 EU
P0731	Multi-Charger 6 UK
P0732	Multi-Charger 6 DK
P0733	Multi-Charger 6 AS/NZS
P0734	Multi-Charger 6 CH

Reservedeler

SP9722200	Strømledning EU
SP9722201	Strømledning DK
SP9722202	Strømledning UK
SP9722203	Strømledning AS/NZS
SP9722204	Strømledning CH
SP9777650	Strømforsyning (24 V, 300 W)
SP9873700	Multi-Charger 6 enhet